



KONSTANTSTRØMSDRIVER

FIXTURE CONTROLLER

LED-driver til armaturstyring via DALI-porte

5020003

- ✓ Ekstern LED-driver med 5 kanaler til montage i loft eller direkte på armatur
- ✓ Kompatibel med DALI og DMX/RDM
- ✓ Hybrid current control sikrer flicker-fri og uniform dæmpning af dioder



Produktbeskrivelse

Armatur-driveren understøtter DMX-, RDM- og DALI-/DALI2-inputs og har fem kanaler.

Brugervenlig opsætning gennem Moto Mutos egen RDM-software.

Fysisk montage sker enten direkte på LED-boardet, i armaturet eller alternativt som ekstern enhed i form af Moto Mutos Eksterne Fixture Controller.

Specifikationer

Dimensioner	127 x 60 x 9,5 mm (bredde x højde x dybde)
Input	DMX, DALI, DALI2, RDM
Output	Maks. 32V/2A pr. kanal
Dæmperopløsning	10 (0,1 %) - 16 Bit (15 ppm), maks. frekvens 23 kHz
Omgivelsestemperatur	-5 - +40 °C

moto muto aps

Arresøvej 11
8240 Risskov
Danmark

www.motomuto.com
info@motomuto.com
+45 55 55 81 17

